

Безпроводний контролер S01S



Інструкція по налаштуванню
fado.ua



Це компактний розумний контролер, що працює з технологією ZigBee (Розумний Будинок). Розроблений для роботи з APP TuYa Smart або Smart life. Контролер включає в себе WiFi-модуль, модуль-ZigBee (технологія з низьким споживанням енергії) та PCBA. Контролер з'єднується з APP TuYa Smart (Smart life) після чого Ви можете додавати інші ZigBee пристрої, управляти ними, групувати, створювати смарт сцени та ін.

Технічні характеристики

Блок живлення	5B, 1A
Спож. потужність	>1A
Робоча темп.	-10...+100C
Робоча вологість	10%...90% (без конденсації)
Провідний інтерфейс	micro-USB (блок живлення)
Безпроводний інтерфейс	WiFi 802.11 b/g/n, ZigBee 802.15.4
Стандарт	ZigBee 3.0
Стабільний радіус дії	20-25 м
Кількість з'єднань	60-85 пристроїв
Розміри	60.5x60.5x16.1 мм
Матеріал	ABS
Застосування	Всередині приміщення
Програмний інтерфейс	TUYA Smart

Підготовка до використання

1. Знайдіть в APP Store або Google Play додаток «TuYaSmart» або відскануйте QR-code нижче та встановіть додаток на свій гаджет.
2. Авторизуйтеся або зареєструйтеся та увійдіть в додаток.
3. Натисніть на кнопку «Додати пристрій».
4. Виберіть «Шлюз ZigBee».
5. Переконайтеся, що червоний світлодіод на контролері постійно миготить, а голубий - постійно горить, або натисніть на 5 сек кнопку Switch/Reset, після чого натисніть Далі.
6. Дочекайтесь підключення контролеру.
7. Контролер підключено і він готовий до роботи (горить червоний світлодіод).
8. Перейдіть на головну сторінку та виберіть під'єднаний ZigBee контролер - тепер можна додавати Ваші пристрої.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Параметри	Значення
Найменування товару	
Артикул	
Серійний номер	
Дата встановлення	

Назва та адреса торгуючої організації

____/____/____ р.
Дата продажу

Підпис продавця

З умовами гарантії ЗГОДЕН

ПОКУПЕЦЬ

(підпис)